

강원랜드



보조계전기 규격서

정격

기본

접점의구성 : 4, 6, 8극 조작전원(코일):
교류(AC 50/60Hz) 또는 직류(DC) 수명 :
25만회(전기적), 1000만회(기계적) 부착방식 :
나사 / DIN rail (35mm) 겸용 보호등급 : IP20

종류 및 형명

극수(접점수)	접점구성	형명	비고
4 pole	4a 3a1b 2a2b 1a3b 4b	MR-4	추가로 보조접점 부착 가능함
6 pole	6a 5a1b 4a2b 3a3b 2a4b	MR-6	보조계전기 MR-4와 보조접점 유닛 UA-2의 조합임
8 pole	8a 7a1b 6a2b 5a3b 4a4b	MR-8	보조계전기 MR-4와 보조접점 유닛 UA-4의 조합임



MR-4



MR-6



MR-8

종류 및 형명

정격절연전압 (Ui)			AC 690V					
정격통전전류 (Ith)			16A					
개폐빈도 (AC1)			1800회/시					
수명	기계적		1000만회					
	전기적		25만회					
형명			MR-4		MR-6		MR-8	
AC-15	정격전류 (A)	120V	6	6		6		
		240V	3	3		3		
		380V	1.9	1.9		1.9		
		480V	1.5	1.5		1.5		
		500V	1.4	1.4		1.4		
		600V	1.2	1.2		1.2		
			MR-4	MR-4	UA-2	MR-4	UA-4	
DC-13	정격전류 (A)	125V	1.1	1.1	0.55	1.1	0.55	
		250V	0.55	0.55	0.27	0.55	0.27	
		400V	0.31	0.31	0.15	0.31	0.15	
		500V	0.27	0.27	0.13	0.27	0.13	
		600V	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	
최소 통전전류			DC 24V 10mA					

조작(코일)전압

AC	50Hz	24, 32, 42, 48, 65, 80, 100, 110, 120, 220, 230, 240, 380, 400, 500, 550V
	60Hz	24, 48, 110, 120, 200, 208, 220, 230, 240, 277, 380, 480, 600V
DC		12, 20, 24, 30, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250V
사용전압범위		85%~110%

주) 1. Coil 상세 특성은 Catalog 22 Page의 조작 Coil 정격 및 특성 Data (22AF)를 참고하세요.
2. DC Type 제품은 코일 단자부 배선시 +, - 극성에 유의해 배선에 주십시오.